

調光室:下手フロント 2階 (土足厳禁でお願いします)

調光卓	調光卓仕様	松村電機製作所製 210AX
	プリセット コンソール	100本×3段(ジョイント機能により300本)(フラッシュスイッチ付)
		A/Bクロスフェーダ プリセットマスターフェーダ 3本(フラッシュスイッチ付)
	サブフェーダ	20本(フラッシュスイッチ付)50ページ ダイレクト記憶方式(1000シーン) クロス再生・エフェクト再生・実行修正・ブラインド修正
	エフェクト	99パターン・99ステップ(トータル1000ステップ) チェスタイム 0.05秒~99.99秒(0.01秒単位) エフェクトステップタイム 0.1秒~999.9秒(0.1秒単位) サブフェーダ・ムーブ・パートへのパターン割付
	フラッシュスイッチ	ADD/KILL方式
	調光レベルの記憶	実行・ブラインド・割り込み・修正
	調光レベルの修正	実行修正・ブラインド修正・一時修正・チャンネルトラック修正
	パート	8パート
	再生	ムーブフェーダ(UP・DOWN)・サブフェーダ・エフェクト
	コントロールch	1024ch
	コントロールDIM	1024DIM (DMX512/1990 × 2系統)
	DMX回路	調光室・客席・舞台大臣横上下・ PS・1~3サス・1~3ボーダー・FL上下 2F 3F
	外部記憶装置	3.5型フロッピーディスク×1式
データ互換性	F105・F151・F201・F203・F401・F404・F410 COMOS(シーンデータのみ対応)	

回路数	負荷回路数	396回路
	直回路数 28回路	客席(17列23番下C-30×2) サス(プロセニウム・1~3各C-60×1):ボーダー(1~3各C-60×1) CL(C-60×1):FL(上下2F・3F各C-60×1) 大臣横(上下C-30×2) フロアー(舞台前・中・奥:上下各C-60×1):上手舞台奥(C-60×6)

電源関係

電源容量	大ホール 舞台照明用 3相4線式100V
	電気総容量300kw (100V持込用電源含む)

分電盤	100V 分電盤 (下手)	200V 分電盤 (上手操作盤横)	200V 分電盤 (下手)
	3相4線500A	3相3線100A	单相3線 80A
	6角ボルト M8&M10	6角ボルト M8	6角ボルト M8
	カムロック E1016	カムロック E1016	カムロック E1016

※ 分電盤より直接接線作業を行う場合、電気工事士免状所持者が文化センター電気主任技師の立合の下、作業を行ってください。

No	名称		仕 様	直回路	調回路	口数	ユニット Kw	備 考	
	オス	メス							
1	ボ ー ダ ー	第1ボーターライト	200W×81灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	ボーターライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)・調光8回路	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	吊り下パイプ有 (吊り下げ最大重量 150kg)	
		第2ボーターライト	200W×81灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	ボーターライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)・調光8回路	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 150kg)	
		第3ボーターライト	200W×72灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	ボーターライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)・調光8回路	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	吊り下パイプ有 (吊り下げ最大重量 220kg)	
2	サ ス ペ ン シ ヨ ン	プロセニウムサスペンションライト	C型20Aコンセント		18	36口	2	基本吊り CX-8S 13台 FI-8H 6台	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 200kg)	
		第1サスペンションライト	C型20Aコンセント		36	72口	2	基本吊り CX-8M 13台 FS-810orFS8 15台	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 280kg)	
		第2サスペンションライト	C型20Aコンセント		36	72口	2	基本吊り CX-8M 13台 FS-810orFS8 15台	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 280kg)	
		第3サスペンションライト	C型20Aコンセント		30	60口	2	基本吊り FS-810orFS-8H 20台	
		直回路	C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 200kg)	
3	アッパー水平ライト		C20Aコンセント		24	96口	3	10間 6色 2段吊り 1色 18灯×500w (UH-5)	
	アッパーコンセント		C20Aコンセント		4	8口	2	文字 共吊り/ その他吊り不可	
4	ロー水平ライト		C型60Aコンセント		12	12口	6	10間 6色 1色・24灯ハロゲン300w (LH5-9-300H)	
						10間分		上段 #71・#72・#78 下段 #86・#63・#22 シート(236mm×286mm)	
5	シーリングコンセント		C型20Aコンセント		21	42口	3	CX-8M 8台=5色 42台	
	直回路		C60Aコンセント	1		1口	6		
6	上 手	2 フロントサイドコンセント	C型20Aコンセント		2	2口	3	CX-6×4=1色	
		直回路	C型60Aコンセント	1		1口	6		
		3 フロントサイドコンセント	C型20Aコンセント		8	32口		CX-6×4=3色=計12台	
	下 手	2 フロントサイドコンセント	C型20Aコンセント		2	2口		CX-6×4=1色	
		直回路	C型60Aコンセント	1		1口	6		
		3 フロントサイドコンセント	C型20Aコンセント		8	32口		CX-6×4=3色=計12台	
		直回路	C型60Aコンセント	1		1口	6		
7	オーケストラピット 直電源		C型30Aコンセント	3		6口	3	上・センター・下(各2口・コンモあり)	
8	フットライト		60W×88灯 4色		4	1式	2	#W、#72、#78、#22	
9	上手	花道フットライト	60W×48灯 2色		2	2口	3	#W、#78 切替有り(C30A)	
	下手	花道フットライト	60W×48灯 2色		2	2口	3	#W、#78 切替有り(C30A)	
No	名称		DMX	仕 様	直回路	調回路	口数	ユニット Kw	備 考
	オス	メス							
10	上手	鳥屋コンセント		C型30Aコンセント		2	2口	3	
	下手	鳥屋コンセント		C型30Aコンセント		2	2口	3	
11	舞台上 直電源 (上手)		2 1	C型30Aコンセント	1		1口	3	大臣壁
	舞台上 直電源 (下手)		2 1	C型30Aコンセント	1		1口	3	大臣壁
12	フ ロ ア コ ン セ ン ト	フロア前コンセント(上・中・下)		C型30Aコンセント		6	6口	3	
		上 手	上FC 1・2・3・4	C型30Aコンセント		4	4口	3	
			直回路1	C型60Aコンセント	1		1口	6	1袖前
			上FC 5・6・7・8	C型30Aコンセント		4	4口	3	1袖後
			(DMX)	(1)					
		下 手	上FC 9・10・11・12	C型30Aコンセント		4	4口	3	2袖後
			直回路2	C型60Aコンセント	1		1口	6	
			上FC [13・14]・15・16	C型30Aコンセント		4	4口	3	3袖後[13・14(直調切替)]
			(DMX)	(1)					
		上 手	上FC 17・18・19・20	C型30Aコンセント		4	4口	3	4袖後
			直回路3	C型60Aコンセント	1		1口	6	
			上FC 21・22・23・24・25・26	C型30Aコンセント		6	6口	3	5袖後
			(DMX)	(1)					
		下 手	下FC 1・2・3・4	C型30Aコンセント		4	4口	3	1袖前
直回路1	C型60Aコンセント		1		1口	6	1袖後		
(DMX)	(1)								
下 手	下FC 5・6・7・8	C型30Aコンセント		4	4口	3	2袖後		
	直回路2	C型60Aコンセント	1		1口	6			
	下FC 9・10・11・12	C型30Aコンセント		4	4口	3	2袖後		
	(DMX)	(1)							
下 手	下FC [13・14]・15・16	C型30Aコンセント		4	4口	3	3袖後[13・14(直調切替)]		
	直回路2	C型60Aコンセント	1		1口	6			
	下FC 17・18・19・20	C型30Aコンセント		4	4口	3	4袖後		
	(DMX)	(1)							
下 手	下FC 21・22・23・24・25・26	C型30Aコンセント		6	6口	3	5袖後		
	直回路3	C型60Aコンセント	1		1口	6			
	(DMX)	(1)							
		フロアコンセント 中迫り		C型30Aコンセント		4	4口	3	迫りA
		フロアコンセント 大迫り		C型30Aコンセント		4	4口	3	迫りB
		フロア後ろコンセント		C型30Aコンセント		6	6口	3	
13	ウ ォ ー ル	上手 ウォールコンセント		C型30Aコンセント		12	12口	3	
		直回路 上手		C型60Aコンセント	6		6口	6	名称 LHWC
		下手 ウォールコンセント		C型30Aコンセント		12	12口	3	
14	ギ ャ ラ リ ー	上2F ギャラリーコンセント		C型20Aコンセント		2	2口	3	
		手3F ギャラリーコンセント		C型20Aコンセント		2	2口	3	
		下2F ギャラリーコンセント		C型20Aコンセント		2	2口	3	
		手3F ギャラリーコンセント		C型20Aコンセント		2	2口	3	
15	フォロースポット室コンセント			C型20Aコンセント	1	2	2口	3	C-8(1.5Kw) 2台
	フォロースポットライト(センター)								USHIO製 XPS-2008SR 2KW 2台
16	客席直電源 (DMX)		2	C型30Aコンセント	2		2口	3	17列 23番
17	下手客席通路DMX		2						27列 下手通路
18	吊りパイプ								10間 吊り下げ最大重量 150kg~200kg
19	インカム回線			クリアカム(MS-440)					常設 {舞台上下・調光室・音響室 ・奈落・ピンルーム×2}