

調光室:下手フロント 2階(土足厳禁です)		
調光卓	調光卓仕様	松村電機製作所製 210AX
	プリセットコンソール	A/Bクロスフェーダ プリセットマスターフェーダ 3本(フラッシュスイッチ付) 100本×3段(全段ジョイント機能により300本)(フラッシュスイッチ付)
	サブフェーダ	20本(フラッシュスイッチ付)50ページ ダイレクト記憶方式(1000シーン) クロス再生・エフェクト再生・実行修正・ブラインド修正
	エフェクト	99パターン・99ステップ(トータル1000ステップ) チェスタイム 0.05秒~99.99秒(0.01秒単位) エフェクトステップタイム 0.1秒~999.9秒(0.1秒単位) サブフェーダ・ムーブ・パートへのパターン割付
	フラッシュスイッチ	ADD/KILL方式
	調光レベルの記憶	実行・ブラインド・割り込み・修正
	調光レベルの修正	実行修正・ブラインド修正・一時修正・チャンネルトラック修正
	パート	8パート
	再生	ムーブフェーダ(UP・DOWN)・サブフェーダ・エフェクト
	コントロールch	1024ch
	コントロールDIM	1024DIM (DMX512/1990 × 2系統)
	DMX回路	調光室(ミクサー・スプリッター)・客席・舞台大臣横上下・ PS・1~3サス・1~3ボーダー・CL・FL上下2F3F
外部記憶装置	3.5型フロッピーディスク×2式	
データ互換性	F105・F151・F201・F203・F401・F404・F410 COMOS(シーンデータ対応)	
電源関係		
電源容量	大ホール 舞台照明用3相4線式100V	
	電気総容量300kw(100V持込用電源・直電源含む)	
回路数	負荷回路数	396回路
	直回路数 28回路	客席(17列23番下C-30×2) サス(プロセニウム・1~3各C-60×1):ボーダー(1~3各C-60×1) CL(C-60×1):FL(上下2F・3F各C-60×1) 大臣横(上下C-30×2) フローア(舞台前・中・奥:上下各C-60×1):上手舞台奥(C-60×6)
分電盤	100V 持込用分電盤 (下手)	
	3相4線500A (150KVA)	
	6角ボルト M8&M10	
	200V 持込用分電盤 (上手操作盤横)	
	3相3線150A (300KVA以下でバランス良く)	
6角ボルト M8		
※ 分電盤接線作業は電気工事士免状所持者が行い、文化センター電気主任技師の立合の下で作業してください		

No.	名称	DMX		仕様	直回路	調回路	口数	ユニット Kw	備考
		オス	メス						
1	第1ボーダーライト		2	200W×81灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	・調光8回路・ボーダーライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)
	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	吊り下パイプ有 (吊り下げ最大重量 150kg)
	第2ボーダーライト		2	200W×81灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	調光8回路・ボーダーライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)
2	第3ボーダーライト		2	200W×72灯 4色(コンセントC20)		8+8	40口	3	調光8回路・ボーダーライト切替8回路(上下コンモ4回路 中4回路)
	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	吊り下パイプ有 (吊り下げ最大重量 150kg)
	プロセニウムサスペンションライト		2	C型20Aコンセント		18	36口	2	基本吊り CX-8M 3台 CS-8 2台 FI-8H 12台
3	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	(吊り下げ最大重量 150kg)
	第1サスペンションライト		2	C型20Aコンセント		36	72口	2	基本吊り CX-8M 13台 FS-810orFS8 15台
	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	調光ユニット2kw・36回路(吊り下げ最大重量 300kg)
4	第2サスペンションライト		2	C型20Aコンセント		36	72口	2	基本吊り CX-8M 13台 FS-810orFS8 15台
	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	調光ユニット2kw・36回路(吊り下げ最大重量 300kg)
	第3サスペンションライト		2	C型20Aコンセント		30	60口	2	基本吊り FS-810orFS-8H 20台
5	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	調光ユニット2kw・30回路(吊り下げ最大重量 200kg)
	アッパー・ホリゾンライト			C20Aコンセント(1色につき)		18	96口	3	9間 6色 2段吊り 1色 18灯×500w (UH-5)
	アッパー・コンセント			C20Aコンセント		4	8口	2	文字共吊り/ その他吊り不可
6	(吊り物 不可)								上段 #71・#72・#78 下段 #86・#63・#22 (236×286)
	ロー・ホリゾンライト			C型60Aコンセント		12	12口	6	10間 6色 1色・24灯ハロゲン300w (LH5-9-300H)
	(フロアー)						10間分		上段 #72・#77・#67 下段 #59・#40・#22 (220×280)
7	シーリングコンセントダクト		2	C型20Aコンセント		21	42口	3	CX-8M 8台=5色 42台
	直回路			C60Aコンセント	1		1口	6	
	8	上手 F		2	C型20Aコンセント		2	2口	3
直回路				C型60Aコンセント	1		1口	6	
下手 F			2	C型20Aコンセント		8	32口		M750×4=3色=計12台
9	直回路			C型60Aコンセント	1		1口	6	
	上手 F		2	C型20Aコンセント		2	2口		M750×4=1色
	下手 F		2	C型20Aコンセント		1	1口	6	
10	直回路			C型60Aコンセント	1		1口	6	
	上手 F		2	C型20Aコンセント		8	32口		M750×4=3色=計12台
	下手 F		2	C型20Aコンセント		1	1口	6	
11	直回路			C型60Aコンセント	1		1口	6	
	フットライト			60W×88灯 4色		4	1式	2	W、72、78、22
	上手 花道フットライト			60W×48灯 2色		2	2口	3	切替有り C30A各2口 W、78
12	下手 花道フットライト			60W×48灯 2色		2	2口	3	切替有り C30A各2口 W、78
	上手 鳥屋コンセント			C型30Aコンセント		2	2口	3	
	下手 鳥屋コンセント			C型30Aコンセント		2	2口	3	
13	舞台上 直電源 (上手)	1	1	C型30Aコンセント	1		1口	3	大臣壁
	舞台上 直電源 (下手)	1	1	C型30Aコンセント	1		1口	3	大臣壁
	フロア前コンセント(上・中・下)			C型30Aコンセント		6	6口	3	
14	上手			C型30Aコンセント		4	4口	3	
	直回路1			C型60Aコンセント	1		1口	6	1袖前
	上手			C型30Aコンセント		4	4口	3	1袖後
15	直回路2			C型60Aコンセント	1		1口	6	
	上手			C型30Aコンセント		4	4口	3	2袖後
	直回路3			C型60Aコンセント	1		1口	6	
16	上手			C型30Aコンセント		4	4口	3	3袖後[13・14(直調切替)]
	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
	上手			C型30Aコンセント		6	6口	3	4袖後
17	下手			C型30Aコンセント		4	4口	3	5袖後
	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
	下手			C型30Aコンセント		4	4口	3	1袖前
18	直回路1			C型60Aコンセント	1		1口	6	1袖後
	下手			C型30Aコンセント		4	4口	3	2袖後
	直回路2			C型60Aコンセント	1		1口	6	
19	下手			C型30Aコンセント		4	4口	3	3袖後[13・14(直調切替)]
	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
	下手			C型30Aコンセント		4	4口	3	4袖後
20	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
	下手			C型30Aコンセント		6	6口	3	5袖後
	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
21	直回路3 (DMX)	1		C型60Aコンセント	1		1口	6	
	フロアコンセント 中迫り			C型30Aコンセント		4	4口	3	迫りA
	フロアコンセント 大迫り			C型30Aコンセント		4	4口	3	迫りB
22	フロア後ろコンセント			C型30Aコンセント		6	6口	3	
	上手 ウォールコンセント			C型30Aコンセント		12	12口	3	
	直回路 上手			C型60Aコンセント	6		6口	6	名称 LHWC
23	下手 ウォールコンセント			C型30Aコンセント		12	12口	3	
	上手 2F ギャラリーコンセント			C型20Aコンセント		2	2口	3	
	下手 3F ギャラリーコンセント			C型20Aコンセント		2	2口	3	
24	上手 2F ギャラリーコンセント			C型20Aコンセント		2	2口	3	
	下手 3F ギャラリーコンセント			C型20Aコンセント		2	2口	3	
	フロアスポット室コンセント			C型20Aコンセント		2	2口	3	
25	フロアピンスポットライト(センター)								USHIO製 XPS-2008SR 2KW 2台
	客席直電源	2	2	C型30Aコンセント	2		2口	3	17列 23番
	吊りパイプ								10間 吊り下げ最大重量 150kg~200kg
26	インカム回線			クリアカム (MS-440)					常設(舞台上下・調光室・音響室・奈落・ピンルーム×2)