



名称	仕様	回路	口数
ウォールコンセント下手奥	C30A 3kwユニット	3	3
ウォールコンセント上手奥	C30A 3kwユニット	3	3
フロアーコンセント下手奥	C30A 3kwユニット	1	2
フロアーコンセント下手前	C30A 3kwユニット	1	2
フロアーコンセントセンター奥	C30A 3kwユニット	1	2
フロアーコンセントセンター前	C30A 3kwユニット	1	2
フロアーコンセント上手奥	C30A 3kwユニット	1	2
フロアーコンセント下手前	C30A 3kwユニット	1	2
アッパー水平ライト	#72・#59 #22・#40	4	-
アッパー水平ライト 単独調光コンセント	C20A 3kwユニット	4	8
サスペションライト	C20A 3kwユニット	12	24
ポーターライト (切替式)	C30A 3kwユニット	4	4
ポーターライト 単独調光コンセント	C20A 3kwユニット	4	8
シーリング	C20A 3kwユニット	8	16
調光室コンセント	C20A 2kwユニット	2	2
松村電機製 F151		COMOS対応	
フェダー プリセット3段	40	本	ジョイント機能に より120ch
SUB	20	ch	50ページ
シーン	1000	シーン	
チェス	1	式	99ステップ
DMX制御数			120まで
負荷回路数	48	回路	
直回路数	2	回路	

サスペション				シーリング				移動機材											
○ CS-6 500W	=	5	台	○ CEC 500w	=	2	台	○ UH 300W	=	5	間	○ CEC 500w	=	3	台	○ CS-6 500W	=	1	台
◎ FS-6 500W	=	20	台	○ CS-6 500w	=	24	台	ピン ソット 700W 700SR	=	2	台	◎ DF 500W	=	5	台	◎	=		台
				□ 絵 夢ライト 650W	=	2	台					□ 絵 夢ライト 650W	=	4	台				
スタンド	=	7	本	おベタ	=	4	枚	自在ハンガー	=	6	本		=						
C30-C30=5m	=	4	本	C30-C20=2m	=		本	C30<C20 C20	=	4	本	C20-C20=2m	=	4	本	C20<C20 C20	=	25	本
	=				=							C20-C20=5m	=	10	本	C20<C20 C20	=	4	本