

## 小ホール照明資料 ①

### 【調光卓】

松村電機製作所 F153Ⅲ(場所:客席後方)
プリセット部 フェーダー60本×3段
シーン記憶 1000シーン
サブフェーダー 20本(50ページ)
チェイス 50パターン99ステップ
フラッシュスイッチ ADD/KILL方式
JASciiデータ 対応(USBメモリー) DMX入出力 対応

### 【200V電源】

場 所	回路数	接続/容量
映写機室	1	単相3線
客席後方		D型 20A

※分電盤接続作業は電気主任技術者立会の下、作業する

### 【直回路】

場 所	回路名称	回路数	接続/容量
1サス ① 直/調切替	S-1	1	C型/20A
1サス ② 直/調切替	S-2	1	C型/20A
1サス ⑮ 直/調切替	S-15	1	C型/20A
1サス ⑯ 直/調切替	S-16	1	C型/20A
シーリング ① 直/調切替	CL-1	1	C型/20A
シーリング ⑫ 直/調切替	CL-12	1	C型/20A
FC前1～3 直/調切替	FC前1-3	3	C型/20A
FC後1～3 直/調切替	FC後1-3	3	C型/20A
WC上4～6 直/調切替	WC上4-6	3	C型/20A
WC下4～6 直/調切替	WC下4-6	3	C型/20A
上手 大臣	—	1	C型/30A
下手 舞台袖	—	1	C型/30A
コンモ	① 客席前	足元灯	1 ミニC型/20A
	② 客席(7列16番)	足元灯	1 ミニC型/20A
	③ 客席(9列8番)	足元灯	1 ミニC型/20A
	④ 客席(9列22番)	足元灯	1 ミニC型/20A
客席(最後列)	客席WC	2	C型/30A

### 【客席誘導灯】

・常時点灯、消灯はできません
・足元灯は消灯できません

### 【DMX回線】

場 所	回線No.	回線数	IN/OUT
下手 ホリ	1	1	OUT
上手 ホリ	2	1	OUT
下手 舞台袖	3	1	OUT
上手 大臣	4	1	OUT
1サス	5	1	OUT
アッパー	6	1	OUT
シーリング	7	1	OUT
下手 舞台袖	A	1	IN
上手 大臣	B	1	IN
客席最後列	C	1	IN
上手袖 音響室	仮設	2	—

### 【ピンスポット】

場所:客席後方 上下各1台	
USHIO製 XPS-701SR(665w)	2 台

### 【禁止行為解除承認申請】

◆申請書の提出期限
使用する日の20日前までに会館へ提出してください (使用する日の10～14日前に会館が消防へ提出)
◆申請書の提出部数
2部(ホームページでダウンロードできます)
◆火災予防について
消火器や水ハケツなど消火に必要なものは主催者で用意
◆不明な点は下記までご連絡ください
茨城県立県民文化センター 施設課 Tel 029-241-1166

### ■注意事項

- ①文字は固定(昇降不可) ②シーリング原状復帰(上段はシュトまで)  
③アッパ-と2文字せています ④ロア-ホリゾントライト設備はありません

### 【調光回路】

名 称	負荷名称	回 路 数		原状器材・回路・数量
		2kw	3kw	
1ボーダー	BL LED			161W LEDフラッドライト 7台
吊り込み重量60kg	注)吊りボタンなし			※12.5kgのウェイトが5枚入る
1サス	SUS	16		500W ○(松村CS-6)…5台 500W ◎(松村FS-6)…20台
アッパー	UH			158W LED RGB+W
ホリゾントライト	UHC下	3		
吊り込み重量160kg	UHC上	3		※12.5kgのウェイトが13.5枚入る
シーリング	CL	12		500W ○(松村CS-6)…28台
フロアコンセント	FC前	3		
	FC後	3		
ウォールコンセント	WC下	6		
	WC上	6		
調光室	調光室	2		上下 各1回路

※吊ボタン1,2の吊り込み重量 100kg

### 【移動機材】

■500W		
○ CS-6	17	台
◎ FS-6	14	台
Par36(WIDE)	8	台
■LED PAR		
RUSH PAR2 Zoom	16	台
■その他		
中スタンド	4	台
ベース	10	台
自在ハンガー	6	台

■ケーブル		
C20-C20		
	2m	20 本
	5m	10 本
	10m	5 本
-----		
C30-C30		
	10m	5 本
-----		
C30-C20		
	2m	5 本
-----		
C20-T		
	短	10 本
-----		
C20-C20(2又)		
	短	20 本

お問い合わせ TEL:029-241-1166 (代表)  
施設課・照明担当 までご連絡下さい。