

大ホール照明資料 ①

平成30年4月 現在

【調光卓】

松村電機製作所 210AX(場所:下手フロント2F)
プリセット部 フェーダー100本×3段
キュー記憶 1000キュー
パート数 8パート
サブフェーダー 20本(50ページ)
エフェクト 99パターン99ステップ
フラッシュスイッチ ADD/KILL方式
COMOSデータ 対応(3.5型フロッピーディスク)
DMX入出力 対応

【ピンスポット】

第1ピンスポットルーム(場所:客席中央天井)	
USHIO製 XPS-2009SR/e(2kw)	2 台
第2ピンスポットルーム(場所:客席後方4F)	
USHIO製 XPS-2008SR(2kw)	2 台

【持込電源盤】

場所	回路数	接続/容量
舞台 下手 カムロックE1016付き	1	3相4線500A M8端子 M10端子
※大ホール照明用総容量 300kVAIに含まれます		

【200V電源】

場所	回路数	接続/容量
舞台 上手(動力電源) カムロックE1016付き	1	3相3線100A M8端子
舞台 下手 カムロックE1016付き	1	単相3線80A M8端子

※分電盤接続作業は電気主任技術者立会の下、作業する

【直回路】

場所	回路名称	回路数	接続/容量
プロサス	PS直	1	C型/60A
1ボーダー	1B直	1	C型/60A
2ボーダー	2B直	1	C型/60A
3ボーダー	3B直	1	C型/60A
1サス	1S直	1	C型/60A
2サス	2S直	1	C型/60A
3サス	3S直	1	C型/60A
2Fフロント 上	2F直上	1	C型/60A
下	2F直下	1	C型/60A
3Fフロント 上	3F直上	1	C型/60A
下	3F直下	1	C型/60A
シーリング	CL直	1	C型/60A
フロアー 上	FC直上1,2,3	3	C型/60A
(FC13,14は直調切替)	FC上13,14	2	C型/30A
フロアー 下	FC直下1,2,3	3	C型/60A
(FC13,14は直調切替)	FC下13,14	2	C型/30A
ウォールコンセント直	WC直	6	C型/60A
オーケストラピット	直1,2,3	3	C型/30A
客席(17列23番)	客席直	2	C型/30A
客席(27列3番付近)	客席直	1	C型/30A
客席(最後列)雑電	—	2	C型/30A

【客席誘導灯】

- ・客電の調光に連動して点灯・消灯の設定が可能です
- ・火災報知設備が発報した場合には強制点灯されます
- ・足元灯及び客席入口灯(一部)は消灯出来ません

※当日書類の提出が必要になります

【DMX回線】

場所	回線No.	回線数	IN/OUT
舞台袖 下	1・2	2	OUT
舞台袖 上	3・4	2	OUT
1ボーダー	5・6	2	OUT
2ボーダー	7・8	2	OUT
3ボーダー	9・10	2	OUT
1サス	11・12	2	OUT
2サス	13・14	2	OUT
3サス	15・16	2	OUT
プロサス	17・18	2	OUT
フロント 2F 下	19・20	2	OUT
3F 下	21・22	2	OUT
フロント 2F 上	23・24	2	OUT
3F 上	25・26	2	OUT
舞台袖 下	A・B	2	IN
舞台袖 上	C・D	2	IN
客席(17列23番)	E・F	2	IN
客席(27列3番付近)	G・H	2	IN

【禁止行為解除承認申請】

- ・申請書の提出期限
使用する日の20日前までに会館へ提出してください
(使用する日の10~14日前に会館が消防へ提出)
- ・申請書の提出部数
2部(ホームページでダウンロードできます)
- ・火災予防について
消火器や水バケツなど消火に必要なものは主催者で用意
- ・不明な点は下記までご連絡ください
施設課 TEL 029-241-1166

大ホール照明資料 ②

平成28年8月 現在

名 称	負荷名称	回 路 数			原状器材・回路・数量
		2kw	3kw	直6kw	
プロサス 吊り込み重量300kg	PS PS直	18		1	1kw ○(松村CX-8S)…5台 1kw ◎(松村FS-810)…24台
1ボーダー 吊り込み重量160kg	1B上下 1B中 1BC 1B直		4 4 8	1	W,W,W,72…各200W×81灯 ※1B上下・1B中(切り替え回路)
2ボーダー 注)吊り込み不可	2B上下 2B中 2BC 2B直		4 4 8	1	W,W,W,72…各200W×81灯 ※2B上下・2B中(切り替え回路)
3ボーダー 吊り込み重量220kg	3B上下 3B中 3BC 3B直		4 4 8	1	W,W,W,72…各200W×72灯 ※3B上下・3B中(切り替え回路)
1サス 吊り込み重量280kg	1S 1S直	36		1	1kw ○(松村CX-8M)…13台 1kw ◎(松村FX-8)…15台
2サス 吊り込み重量280kg	2S 2S直	36		1	1kw ○(松村CX-8M)…13台 1kw ◎(松村FX-8)…15台
3サス 吊り込み重量200kg	3S 3S直	30		1	1kw ◎(松村FX-8)…22台
アッパー ホリゾントライト 注)吊り込み不可	UH UHC		24 4		上段 71,72,78 各500W×18灯 下段 86,63,22 フィルタホルダ 236mm×286mm
フロント	3F上 3F下 3F直上下 2F上 2F下 2F直上下		8 8 2 2	1 1 2 1 1 2	※3Fは上下同じ・2Fは下手に調光室あり 1kw ○(松村CX-6)…4台×4色 直は上下に各1箇所 直は上下に各1箇所
シーリング	CL CL直		21	1	1kw ○(松村CX-8M)…42台 ※注)舞台奥が当たりません

名 称	負荷名称	回 路 数			原状器材・回路・数量
		2kw	3kw	直6kw	
ギャラリーコンセント	2FGC上 2FGC下 3FGC上 3FGC下		2 2 2 2		
フロアーコンセント	FC上 FC下 迫りA上 迫りA下 迫りB上 迫りB下 後C 前C FC直上下		26 26 2 2 2 2 6 6 6		FC13,14直調切替(上下同様) 直は上下に各3箇所
ロアーホリゾン				12	上段 72,77,67…各300W×24灯 下段 59,40,22 ※注)72のみ500W フィルタホルダ 227mm×238mm
フットライト	F	4			W,72,78,22…各60W×88灯
花道フットライト	花F上 花F下		2 2		W,78…各60W×48灯 ※切り替え回路
揚げコンセント	揚WC上下		4		各2口
ウォールコンセント	WC上下		24		各12口
ウォールコン直	WC直			6	直は上手のみ
フォローピン	PIN室		2		
スポットルーム					
オーケストラピット	直回路		3		
客席直電源	客直		2		17列 23番
客席直電源	客直		1		27列 3番付近

お問い合わせ

〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保697 FAX:029-244-4747
TEL:029-241-1166 (代表) 施設課・照明担当 までご連絡下さい!