

【調光卓】

松村電気製作所F153III(場所:客席後方)
 プリセット部 フェーダ60本×3段
 キュー記憶 1000キュー
 サブフェーダー 20本(50ページ)
 エフェクト 50パターン99ステップ
 フラッシュスイッチ ADD/KILL方式
 JASCIIデータ対応(USB)
 DMX入出力対応

【ピンスポット】

ピンスポットルーム(場所:客席後方)
 USHIO製 XPS-701SR(665w) 2台

【客席誘導灯】

客席誘導灯は消灯不可
 足元灯は消灯不可

【移動機材】

■ 500w		■ ケーブル	
○CS-6	17台	■C20-C20	20本
◎FS-6	14台		
PAR36(WIDE)	8台		
■ LED PAR		2m	10本
Rush Par Zoom	16台	5m	5本
■ その他		10m	4本
中スタンド ベース	4台 10台	■C30-C30	10本
		■C30-C20	20本
		■C20-C20	5本

【直回路】

場所	回路名称	回路数	接続/容量
1サス ①直/調 切替	S-1	1	C型/20A
1サス ②直/調 切替	S-2	1	C型/20A
1サス ⑤直/調 切替	S-15	1	C型/20A
1サス ⑥直/調 切替	S-16	1	C型/20A
シーリング ①直/調 切替	CL-1	1	C型/20A
シーリング ⑫直/調 切替	CL-2	1	C型/20A
FC前1～3 直/調 切替	FC前1～3	1	C型/20A
FC後1～3 直/調 切替	FC後1～3	1	C型/20A
WC上4～6 直/調 切替	WC上4～6	1	C型/20A
WC下4～6 直/調 切替	WC下4～6	1	C型/20A
上手 舞台袖	-	1	C型/30A
下手 舞台袖	-	1	C型/30A
客席前	※コンモ 足元灯	1	C型/20A
客席(7列16番)		1	C型/20A
客席(9列8番)		1	C型/20A
客席(9列22番)		1	C型/20A
客席(最後列)	客席WC	1	C型/30A

【調光回路】

名称	負荷名称	回路数		原状機材・回路・数量
		2Kw	3Kw	
1ポーター (※吊りバトン無) 吊り込み重量60kg	BL LED			161W LEDフラッドライド 7台 ※12.5Kgのウェイトが5枚入る
1サス 吊り込み重量200kg	SUS	16		500w ○(松村CS-6) 5台 500w ◎(松村FS-6) 20台
アップパー Horizontライト	UH UHC下		3	158W LED RGB+W ※12.5Kgのウェイトが13枚入る
	UHC上		3	
シーリング	CL	12		500w ○(松村CS-6) 28台
フロアーコンセント	FC前	3		
	FC後	3		
ウォールコンセント	WC下	6		
	WC上	6		

【DMX回線】

場所	回路No.	回路数	IN/OUT
下手 ホリ	1	1	OUT
上手 ホリ	2	1	OUT
下手 舞台袖	3	1	OUT
上手 舞台袖	4	1	OUT
1サス	5	1	OUT
アップパー	6	1	OUT
シーリング	7	1	OUT
下手 舞台袖	A	1	IN
上手 舞台袖	B	1	IN
客席最後列	C	1	IN
上手音響室	仮説	1	-

【200V電源】

場所	回路数	接続/容量
映写機室 客席後方	1	単相3線 D型 20A

※分電盤接続作業は電気主任技術者の立ち合いのもと作業

【禁止行為解除承認申請】

申請書の提出期限

使用する日の20日前までに会館に提出してください
 (使用する日の10日前までに会館が消防へ提出)

申請書の提出部数

2部(ホームページよりダウンロード可能)

火災予防について

消火器や水バケツ等の消化に必要なものを主催で用意

■注意事項

- ① 文字は固定(昇降不可)
- ② シーリング原状復帰(上段シュートまで)
- ③ アップパーと2文字近い
- ④ ロア Horizont 設備はありません。

ご不明な点は下記までご連絡ください
 TEL 029-241-1166